

点	火	形	式	フルトランジスタ式バッテリー点火
点	火	時	期	BTDC 10°/1,300 rpm
アイドリング	回転数			1,300 rpm
点火プラグ	NGK			CR8EH9 CR9EH9
	日本電装			U24FER-9 U27FER-9
蓄電池 (バッテリー)				12V-8Ah
機関から変速機までの減速比				1.863
クラッチ形式				湿式多板コイルスプリング
変速機形式				常時噛合式
変速機操作方式				左足動式
変速比	1	速		2.928
	2	速		2.062
	3	速		1.647
	4	速		1.368
	5	速		1.200
	6	速		1.086
第一減速比				2.666