

パッシングライトのつけかた

パッシングライトは、追越しや交差点などで対向車に自車の存在を知らせることができます。

《つけかた》

パッシングボタンを押すと点灯します。

注意

- ヘッドライトが上向きで点灯しているときは、パッシングライトは作動しません。

キルスイッチ

キルスイッチは、転倒またはスロットル系統に故障を生じたときなど非常の場合に、手もとですぐにエンジンを止めるために設けたものです。通常は“RUN”にしておいてください。

“OFF”では、エンジンはかかりません。

注意

- キルスイッチは非常の場合以外は使用しないでください。走行中にメインスイッチおよびキルスイッチをON→OFF→ONにすると、エンジン回転が不円滑となり、走行不安定の原因となります。またエンジンにも悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 非常時にキルスイッチでエンジンを停止した場合、忘れずにメインスイッチを“OFF”にしてください。“ON”のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

